



Miernik prądu Sigen

- Wysoka 1% dokładność wykrywania mocy umożliwia precyzyjną kontrolę
- Wyświetlacz LCD z danymi w czasie rzeczywistym, łatwa obsługa i sprawdzanie
- Płynna integracja z urządzeniami Sigenergy, bez konieczności konfiguracji
- Najwyższej klasy 100 A połączenie bezpośrednie w jednofazowej instalacji sieciowej
- Obsługa ograniczeń eksportu/importu i gotowość na ewolucję SI
- Częstotliwość odświeżania danych 100 ms, natychmiastowe przesyłanie danych

Miernik prądu Sigen

Sigen Sensor	SP-DH	SP-CT-DH	TP-DH	TP-CT-DH	Jednostki
Zasilanie					
Rodzaj połączenia z siecią	1P2W		3P4W		
Zakres napięcia wejściowego AC	184 ~ 276		320 ~ 480		V
Znamionowa częstotliwość AC	50/60		Hz		
Maks. natężenie robocze	100		A		
Dokładność pomiarów					
Dokładność napięcia	0,5%				
Dokładność natężenia	0,5%				
Dokładność mocy	1%				
Dokładność częstotliwości	0,2%				
Komunikacja					
Interfejs	RS485				
Szybkość transmisji bitów	9600				b/s
Protokół	Modbus RTU				
Dane ogólne					
Wymiary (szer./wys./gł.)	36/100/63	18/118/64	72/100/66	72/94,5/65	mm
Masa	0,23	0,10	0,40	0,28	kg
Zakres temperatur magazynowania	-40 ~ 70		°C		
Zakres temperatur roboczych	-30 ~ 60		°C		
Zakres wilgotności względnej	0% ~ 90%				
Klasa szczelności	IP51				
Metoda instalacji	Szyna DIN 35 mm				
Osprzęt CT					
Liczba CT	-	1	-	3	
Długość przewodu CT	-	1	-	1	m
Średnica wewnętrzna CT	-	16	-	16	mm
Masa CT	-	0,11	-	0,11	kg
Maks. natężenie robocze CT	-	120	-	120	A
Natężenie wyjściowe CT	-	40	-	40	mA

Zastrzeżenie prawne: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie udostępniane są takimi jakimi są (as is). W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma Sigenergy Technology Co., Ltd. wyklucza wszelkie gwarancje dotyczące niniejszego dokumentu i jego zawartości lub które są lub mogą być udzielone przez podmioty stowarzyszone lub osoby trzecie, w tym dotyczące ewentualnych nieścisłości lub pominięć.