

KENO

SH-H3PRO-SZR

KOMPATYBLINA Z JEDNOSTKAMI H3-PRO PRODUCENTA FOXESS



Wstęp

Rozdzielnica przyłączeniowa SH-H3PRO-SZR umożliwia szybki montaż awaryjnego zasilania w instalacji klienta, przeznaczona jest do zastosowania z falownikami FoxEss H3-PRO. Wszystkie obwody w normalnym stanie pracy sieci są zasilane bezpośrednio z systemu elektroenergetycznego, w tym również obwody zasilania awaryjnego. Podczas awarii sieci układ automatycznie przetacza się na zasilanie awaryjne z falownika. Układ zapewnia niezależność energetyczną obwodów podłączonych do wyjścia awaryjnego.

Parametry techniczne

SH-H3PRO-SZR	
Kompatybilność	FoxEss H3-PRO 15.0 – 29.9
Typ sieci	TN-S / TN-C-S
Źródło awaryjnego zasilania	Magazyn energii
Moc zasilania awaryjnego	Zależna od mocy falownika
Parametry sieci, V	230/400
Częstotliwość sieci, Hz	50
Rozłączenie	3F + N
Czas przetęczenia na zasilanie sieciowe, s	0.2 < t
Czas przetęczenia na zasilanie awaryjne, s	≈3 / zależne od falownika
Rozłączenie od sieci	K1/K2 63A
Stopień ochrony IP	65
Wymiary wys. /szer. /gł. , mm	653 / 319 / 144
Waga, kg	6,08
Dławnice kablowe	5 x M25 1 x M16
Złącze EPS falownika	Blok zaciskowy 10 mm ²
Złącze INV&GRID LOADS	Blok zaciskowy 10 mm ²
Złącze GRID	Blok zaciskowy 10 mm ²
Złącze BACKUP	Blok zaciskowy 10 mm ²
Miejsce na licznik	Tak
Temperatura pracy, °C	-20÷40

Schemat przyłączeniowy

